

PHỤ LỤC I

Phương án cung cấp điện trong trường hợp hệ thống điện miền Nam vận hành bình thường

(Ban hành kèm Kế hoạch cung cấp điện năm 2024 trên địa bàn tỉnh
tại Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2023 của UBND tỉnh)

Trong trường hợp Hệ thống điện miền Nam vận hành bình thường, lưới điện phân phối tỉnh Bình Phước hiện hữu nhận nguồn từ 11 TBA 110/22kV và 04 Nhà máy Thủy điện nhỏ (NMTĐ), cụ thể như sau:

TT	Trạm biến áp	MBA 110/22kV	Dung lượng (MVA)	Công suất max hiện hữu (MW)	Ghi chú
01	Đồng Xoài	T1	40	34,3	
		T2	40	35,6	
02	Chơn Thành	T1	40	30,7	
		T2	40	34,4	
03	Bình Long	T1	40	32,6	
		T2	40	32,0	
04	Lộc Ninh	T1	25	21,0	
		T2	25	19,3	
05	Phước Long	T1	40	34,1	
		T2	40	27,7	
06	Bù Đăng	T1	25	8,4	
		T2	25	17,6	
07	Bù Đốp	T2	40	33,0	
08	Đồng Phú	T1	63	53,6	
09	Minh Hưng	T1	63	48,0	
		T2	63	40,6	
10	Becamex	T1	63	43,7	
11	Bù Gia Mập	T1	40	7,3	
TOÀN PCBP			752	554,0	

- Nhà máy Thủy điện Bù Cà Mau - 04MW: Hòa vào lưới điện 22kV tại trụ 194 tuyến 475 Bù Gia Mập.

- Nhà máy Thủy điện Đắc U – 2,4MW: Hòa vào lưới điện 22kV tại trụ 177 tuyến 471 Bù Gia Mập.

- Nhà máy Thủy điện Phước Hòa – 12,5MW: Hòa vào lưới điện 22kV tại MC 481 trạm 110/22kV Chơn Thành.

- Nhà máy Thủy điện Thống Nhất – 2,4MW: Hòa vào lưới điện 22kV tại trụ 85/324/61/21 tuyến 477 trạm 110/22kV Bù Đăng.

1. TBA 110/22kV (2x40)MVA Đồng Xoài:

a. Tuyến 471 Đồng Xoài - Đồng Tâm: Cấp điện cho một phần khu vực phường Tân Xuân, Tân Thiện, Tân Đồng Thành phố Đồng Xoài; Xã Đồng Tâm, Đồng Tiến huyện Đồng Phú. I_{max} hiện hữu ~ 300A.

Tuyến 471 Đồng Xoài liên kết mạch vòng với các tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 473 Bù Đăng: Liên lạc tại LBS trụ 31B/322 tuyến 471 Đồng Xoài.

+ Liên kết với tuyến 478 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3LTD trụ 01C tuyến 471 Đồng Xoài.

b. Tuyến 473 Đồng Xoài - KCN Đồng Xoài I, II: cấp điện cho một phần phường Tân Bình, Tiến Thành và KCN Đồng Xoài I, Đồng Xoài II Thành phố Đồng Xoài. I_{max} hiện hữu ~ 350A

Tuyến 473 Đồng Xoài liên kết mạch vòng với các tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 472 Đồng Xoài: Liên lạc tại LBS+3LTD trụ 5A/56 tuyến 472 Đồng Xoài.

+ Liên kết với tuyến 476 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3LTD trụ 18A tuyến 476 Đồng Xoài

c. Tuyến 475 Đồng Xoài – Tân Thành: Cấp điện cho Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Tân Bình, Tân Phú, Tiến Thành và xã Tân Thành Thành phố Đồng Xoài. I_{max} hiện hữu ~ 320A.

Tuyến 475 Đồng Xoài liên kết mạch vòng với các tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 475 Chơn Thành: Liên lạc tại LBS trụ 91B/284 tuyến 472 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 472 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS trụ 46A/34B tuyến 475 Đồng Xoài.

+ Liên kết với tuyến 476 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS trụ 37 tuyến 476 Đồng Xoài.

+ Liên kết với tuyến 471 Becamex: Liên lạc tại 3DS trụ 46A/109 tuyến 475 Đồng Xoài.

d. Tuyến 477 Đồng Xoài: Đang dự phòng

e. Tuyến 472 Đồng Xoài – KCN Bắc Đồng Phú: Cấp điện cho một phần phường Tân Bình, một phần xã Tiến Hưng Thành phố Đồng Xoài; một phần thị

trần Tân Phú và Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú huyện Đồng Phú. Imax hiện hữu ~ 200A

Tuyến 472 Đồng Xoài liên kết mạch vòng với các tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 479 Đồng Phú: Liên lạc tại 3DS+LBS trụ 4B/85 tuyến 472 Đồng Xoài.

+ Liên kết với tuyến 473 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS+LBS trụ 5A/56 tuyến 472 Đồng Xoài.

+ Liên kết với tuyến 475 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS trụ 46A/34B tuyến 475 Đồng Xoài.

+ Liên kết với tuyến 474 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS+LBS trụ 4B/39 tuyến 472 Đồng Xoài.

f. Tuyến 474 Đồng Xoài – Đồng Phú: Cấp điện cho một phần xã Tiến Hưng Thành phố Đồng Xoài. Imax hiện hữu ~ 0A

Tuyến 474 Đồng Xoài liên kết mạch vòng với các tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 471 Đồng Phú: Liên lạc tại 3DS+LBS trụ 03B tuyến 471 Đồng Phú.

+ Liên kết với tuyến 472 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS trụ 4B/39 tuyến 472 Đồng Xoài.

g. Tuyến 476 Đồng Xoài – Phú Riềng: Cấp điện cho một phần phường Tân Đông, Tân Phú, Tân Xuân Thành phố Đồng Xoài; Xã Thuận Lợi, Thuận Phú huyện Đồng Phú; Xã Phú Riềng, Phú Trung huyện Phú Riềng. Imax hiện hữu ~ 420A

Tuyến 476 Đồng Xoài liên kết mạch vòng với các tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 477 Phước Long: Liên lạc tại 3DS+LBS trụ 253 tuyến 477 Phước Long.

+ Liên kết với tuyến 473 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3LTD trụ 18A tuyến 473 Đồng Xoài.

+ Liên kết với tuyến 475 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS trụ 37 tuyến 476 Đồng Xoài.

h. Tuyến 478 Đồng Xoài – Tân Phước: Cấp điện cho xã Tân Phước và một phần xã Tân Hưng huyện Đồng Phú. Imax hiện hữu ~ 260A

Tuyến 478 Đồng Xoài liên kết mạch vòng với các tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 471 Đồng Phú: Liên lạc tại 3DS+LBS trụ 208B/126 tuyến 471 Đồng Phú.

+ Liên kết với tuyến 471 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3LTD trụ 01C tuyến 471 Đồng Xoài.

2/ TBA 110/22kV (2x40)MVA Phước Long:

a. Tuyến 471 Phước Long : Hiện đang vận hành ở chế độ dự phòng.

b. Tuyến 473 Phước Long – Đa Kia: Cấp điện cho một phần phường Phước Bình và phường Long Phước thị xã Phước Long; một phần xã Bình Tân, Long

Bình và các xã Đa Kia, Bình Thắng, Phước Minh huyện Bù Gia Mập, xã Bình Sơn huyện Phú Riềng và một phần xã Thanh Hòa huyện Bù Đốp. Imax hiện hữu ~ 340A

Tuyến 473 Phước Long liên kết mạch vòng với các tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 478 Bù Đốp: Liên lạc tại 3DS+LBS trụ 449 tuyến 478 Bù Đốp.

+ Liên kết với tuyến 474 Phước Long: Liên lạc tại 3DS trụ 52A tuyến 473 Phước Long.

c. Tuyến 475 Phước Long: Hiện đang vận hành ở chế độ dự phòng.

d. Tuyến 477 Phước Long – Phú Riềng: Cấp điện cho một phần xã Bình Tân, Long Bình và các xã Bù Nho, Long Tân, Long Hà, Long Hưng, Phú Riềng, Phú Trung huyện Phú Riềng. . Imax hiện hữu ~ 400A.

Tuyến 477 Phước Long liên kết mạch vòng với tuyến 476 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS trụ 253 tuyến 477 Phước Long.

e. Tuyến 479 Phước Long: Hiện đang vận hành ở chế độ dự phòng.

f. Tuyến 472 Phước Long – Bù Gia Mập: Cấp điện cho một phần phường Phước Bình, Sơn Giang, Thác Mơ, Long Thủy thị xã Phước Long. Imax hiện hữu ~ 200A

Tuyến 472 Phước Long liên kết mạch vòng với các tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 474 Phước Long: Liên lạc tại 3DS trụ 143B tuyến 472 Phước Long.

+ Liên kết với tuyến 471 Bù Gia Mập: Liên lạc tại 3DS trụ 108/20/254 tuyến 471 Bù Gia Mập.

g. Tuyến 474 Phước Long – Phước Tân: Cấp điện cho một phần phường Long Phước, Phước Bình, Thác Mơ và phường Sơn Giang, xã Phước Tín thị xã Phước Long và xã Bình Tân, Phước Tân huyện Phú Riềng. Imax hiện hữu ~ 320A

Tuyến 474 Phước Long liên kết mạch vòng với các tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 472 Phước Long: Liên lạc tại 3DS trụ 143B tuyến 472 Phước Long.

+ Liên kết với tuyến 473 Bù Đăng: Liên lạc tại 3LTD trụ 247/177 tuyến 474 Phước Long.

+ Liên kết với tuyến 473 Phước Long: Liên lạc tại 3DS trụ 52A tuyến 473 Phước Long.

3/ Trạm 110/22kV (2x25)MVA Bù Đăng:

a. Tuyến 471 Bù Đăng – Ethanol: Cấp điện cho Nhà máy Ethanol Minh Hưng. Imax hiện hữu 10A.

Tuyến 471 Bù Đăng không có liên kết mạch vòng với phát tuyến khác.

b. Tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung: Cấp điện cho một phần các xã Minh Hưng, Thống Nhất và các xã Đức Liễu, Nghĩa Bình, Nghĩa Trung huyện Bù

Đặng; Ấp 4,5 xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú; thôn Phú Bình, Phú Tín xã Nghĩa Trung huyện Phú Riềng. Imax hiện hữu ~ 370A

Tuyến 473 Bù Đăng liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 471 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS trụ 31B/322 tuyến 471 Đồng Xoài.

+ Liên kết với tuyến 474 Phước Long Liên lạc tại 3LTD trụ 247/177 tuyến 474 Phước Long.

+ Liên kết với tuyến 477 Bù Đăng: Liên lạc tại LBS trụ 85/280 tuyến 477 Bù Đăng.

+ Liên kết với tuyến 472 Bù Đăng: Liên lạc tại 3DS trụ 46 tuyến 472 Bù Đăng.

+ Liên kết với NMTĐ Thống Nhất (2,4MW) tại trụ 85/324/61/21 tuyến 477 Bù Đăng (*NMTĐ Thống Nhất có phương thức vận hành riêng*).

c. Tuyến 477 Bù Đăng – Đức Phong: Cấp điện cho khu vực thị trấn Đức Phong, một phần các xã Minh Hưng, Thống Nhất và các xã Đoàn Kết, Thọ Sơn, Phú Sơn, Đồng Nai huyện Bù Đăng.

Tuyến 477 Bù Đăng liên kết với tuyến 473 Bù Đăng: Liên lạc tại LBS trụ 85/280 tuyến 477 Bù Đăng.

d. Tuyến 472 Bù Đăng – Bom Bo: Cấp điện cho các xã Bom Bo, Đường Mười, Đak Nhau, Bình Minh huyện Bù Đăng. Imax hiện hữu 210A

Tuyến 472 Bù Đăng liên kết mạch vòng với tuyến 473 Bù Đăng: Liên lạc tại 3DS trụ 46 tuyến 472 Bù Đăng.

4/ Trạm 110/22kV (2x25)MVA Lộc Ninh:

a. Tuyến 471 Lộc Ninh – Thác số 4: Cấp điện cho một phần xã Lộc Hưng huyện Lộc Ninh; Một phần xã Thanh Lương thị xã Bình Long. Imax hiện hữu 0A

Tuyến 471 Lộc Ninh liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 476 Bình Long: Liên lạc tại 3LTD trụ 86 tuyến 471 Lộc Ninh.

+ Liên kết với tuyến 474 Lộc Ninh: Liên lạc tại 3LTD trụ 253/254 tuyến 471 Lộc Ninh.

b. Tuyến 473 Lộc Ninh – Hoa Lư: Cấp điện cho các xã: Lộc An, Lộc Hòa, Lộc Tấn và Lộc Thành huyện Lộc Ninh; Một phần huyện Snuol tỉnh Karatie Vương quốc Campuchia. Imax hiện hữu ~ 375A

Tuyến 473 Lộc Ninh liên kết mạch vòng với tuyến 474 Bù Đốp: Liên lạc tại 3DS trụ 360 tuyến 474 Bù Đốp.

c. Tuyến 475 Lộc Ninh – Tà Thiét: Cấp điện cho xã Lộc Thịnh huyện Lộc Ninh, một phần tỉnh T'Buông KH'Mun, Vương quốc Campuchia. Imax hiện hữu ~ 190A

Tuyến 475 Lộc Ninh liên kết mạch vòng với tuyến 474 Lộc Ninh: Liên lạc tại 3DS trụ 02 tuyến 475 Lộc Ninh.

d. Tuyến 472 Lộc Ninh – Bù Đốp: Cấp điện cho thị trấn Lộc Ninh và các xã: Lộc Khánh, Lộc Thiện, Lộc Hưng, Lộc Thái, Lộc Điền và Lộc Thuận huyện Lộc Ninh. Imax hiện hữu ~ 355A

Tuyến 472 Lộc Ninh liên kết mạch vòng với tuyến 474 Bù Đốp: Liên lạc tại 3DS trụ 359 tuyến 474 Bù Đốp.

e. Tuyến 474 Lộc Ninh – Bình Long: Cấp điện cho một phần xã Lộc Hưng huyện Lộc Ninh; Một phần xã Thanh Lương thị xã Bình Long. Imax hiện hữu ~ 155A

Tuyến 474 Lộc Ninh liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 477 Bình Long: Liên lạc tại 3DS trụ 110B tuyến 474 Lộc Ninh.

+ Liên kết với tuyến 471 Lộc Ninh: Liên lạc tại 3LTD trụ 253/254 tuyến 471 Lộc Ninh.

+ Liên kết với tuyến 475 Lộc Ninh: Liên lạc tại 3DS trụ 02 tuyến 475 Lộc Ninh.

5/ Trạm 110/22kV (2x40)MVA Chơn Thành:

a. Tuyến 471 Chơn Thành – Khu B KCN Becamex BP: Cấp điện cho Khu B KCN Becamex BP. Imax hiện hữu ~ 0A

Tuyến 471 Chơn Thành liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 471 Becamex: Liên lạc tại 3DS trụ 46D tuyến 471 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 473 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 191D tuyến 471 Chơn Thành.

b. Tuyến 473 Chơn Thành - Khu A KCN Becamex BP: Cấp điện cho Khu B KCN Becamex BP. Imax hiện hữu ~ 0A

Tuyến 473 Chơn Thành liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 471 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 191D tuyến 471 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 471 Becamex: Liên lạc tại 3DS trụ 47D tuyến 473 Chơn Thành.

c. Tuyến 475 Chơn Thành – Tham Rót: Cấp điện cho một phần xã Thành Tâm huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 60A

Tuyến 475 Chơn Thành không có liên kết mạch vòng với các tuyến khác.

d. Tuyến 477 Chơn Thành – Minh Hòa: Cấp điện cho một phần thị trấn Chơn Thành, xã Minh Long huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước; Xã Minh Hòa huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương. Imax hiện hữu ~ 345A

Tuyến 477 Chơn Thành liên kết mạch vòng với tuyến 471 Định Thành thuộc trạm 110kV Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương: Liên lạc tại 3DS trụ 94/110 tuyến 477 Chơn Thành.

e. Tuyến 479 Chơn Thành – KCN Chơn Thành: Cấp điện cho KCN Chơn Thành, một phần xã Thành Tâm huyện Chơn Thành. I_{max} hiện hữu ~ 430A

Tuyến 479 Chơn Thành liên kết mạch vòng với tuyến 474 Chơn Thành: Liên lạc tại 03DS trụ 46A/03 tuyến 474 Chơn Thành.

f. Tuyến 481 Chơn Thành – Phước Hòa: Tuyến cấp điện riêng của Nhà máy Thủy Điện Phước Hòa, hòa vào lưới điện tại thanh cái C41 và cấp điện cho một phần phụ tải trạm Chơn Thành.

Tuyến 481 Chơn Thành không có liên kết mạch vòng với các tuyến khác.

g. Tuyến 472 Chơn Thành – Nha Bích – Minh Hưng: Cấp điện cho một phần thị trấn Chơn Thành, xã Quang Minh, xã Minh Thành, xã Nha Bích, xã Minh Thắng và xã Minh Lập huyện Chơn Thành; một phần xã Tân Quan huyện Hớn Quản. I_{max} hiện hữu ~ 280A

Tuyến 472 Chơn Thành liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 475 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS trụ 91B/284 tuyến 472 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 475 Bình Long: Liên lạc tại 3DS trụ 178B tuyến 472 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 476 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 200B/02A tuyến 472 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 477 Minh Hưng: Liên lạc tại 3LTD trụ 201B/01B tuyến 472 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 471 Becamex: Liên lạc tại 3DS trụ 499 tuyến 471 Becamex.

+ Liên kết với tuyến 479 Becamex: Liên lạc tại 3LBFCO trụ 91B/35 tuyến 472 Chơn Thành.

h. Tuyến 474 Chơn Thành – Minh Hưng: Cấp điện một phần thị trấn Chơn Thành, xã Minh Hưng huyện Chơn Thành. I_{max} hiện hữu ~ 180A

Tuyến 474 Chơn Thành liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 474 Bình Long: Liên lạc tại 3DS trụ 192B tuyến 474 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 479 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 46A/03 tuyến 474 Chơn Thành.

i. Tuyến 476 Chơn Thành – Minh Hưng - Becamex: Cấp điện cho một phần thị trấn Chơn Thành, xã Thành Tâm, Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, Khu công nghiệp BECAMEX huyện Chơn Thành. I_{max} hiện hữu ~ 0A

Tuyến 476 Chơn Thành liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 473 Bình Long: Liên lạc tại 3DS trụ 59B tuyến 476 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 479 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 201B/02 tuyến 476 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 480 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 200B/01 tuyến 476 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 479 Becamex: Liên lạc tại 3DS trụ 92B/1 tuyến 476 Chơn Thành.

g. Tuyến 478 Chơn Thành – Bàu Bàng: Cấp điện cho một phần xã Thành Tâm huyện Chơn Thành và xã Lai Uyên huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương. I_{max} hiện hữu ~ 340A

Tuyến 478 Chơn Thành liên kết mạch vòng với tuyến 478 Chiến Thắng thuộc trạm 110kV Lai Uyên tỉnh Bình Dương: Liên lạc tại phân đoạn do Công ty Điện lực Bình Dương quản lý.

6/ Trạm 110/22kV (2x40)MVA Bình Long:

a. Tuyến 471 Bình Long – Tổng Lê Chân: Cấp điện cho xã Minh Đức, Minh Tâm huyện Hớn Quản. I_{max} hiện hữu ~ 135A

Tuyến 471 Bình Long liên kết mạch vòng với tuyến 477 Bình Long: Liên lạc tại 03 Lèo trụ 3A tuyến 471 Bình Long.

b. Tuyến 473 Bình Long – KCN Minh Hưng: Cấp điện cho KCN Minh Hưng –Hàn Quốc huyện Chơn Thành. I_{max} hiện hữu ~ 247A

Tuyến 473 Bình Long liên kết mạch vòng với các tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 476 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 59B tuyến 476 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 479 Becamex: Liên lạc tại 3DS trụ 92B/01 tuyến 476 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 479 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 201B/02 tuyến 476 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 480 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 200B/01 tuyến 476 Chơn Thành.

c. Tuyến 475 Bình Long – Minh Hưng: Cấp điện cho một phần xã Tân Khai huyện Hớn Quản và một phần xã Minh Hưng huyện Chơn Thành. I_{max} hiện hữu ~ 307A

Tuyến 475 Bình Long liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 472 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 178B tuyến 472 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 476 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 200B/02A tuyến 472 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 477 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 201B/01B tuyến 472 Chơn Thành.

d. Tuyến 477 Bình Long – Lộc Ninh: Cấp điện cho các xã Thanh Bình, Phước An huyện Hớn Quản và một phần phường An Lộc, Hưng Chiến thị xã Bình Long. Imax hiện hữu ~ 260A

Tuyến 477 Bình Long liên kết mạch vòng với tuyến 474 Lộc Ninh: Liên lạc tại 3DS trụ 110B tuyến 474 Lộc Ninh.

e. Tuyến 479 Bình Long: Hiện đang vận hành ở chế độ dự phòng.

f. Tuyến 481 Bình Long: Hiện đang vận hành ở chế độ dự phòng.

g. Tuyến 472 Bình Long – MDF: Cấp điện cho Công ty Cổ phần Chế biến gỗ DONG WHA - MDF. Imax hiện hữu ~ 0A

Tuyến 472 Bình Long liên kết mạch vòng với tuyến 471 Minh Hưng: Liên lạc tại LBS trụ 161C tuyến 472 Bình Long.

h. Tuyến 474 Bình Long – Chơn Thành: Cấp điện cho Công ty Cổ phần Chế biến gỗ DONG WHA - MDF và một phần xã Minh Hưng huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 40A

Tuyến 474 Bình Long liên kết mạch vòng với tuyến 473 Minh Hưng: Liên lạc tại LBS trụ 157C tuyến 474 Bình Long.

i. Tuyến 476 Bình Long – Thác số 4: Cấp điện cho phường An Lộc, Phú Đức, Phú Thịnh và các xã Thanh Lương, Thanh Phú thị xã Bình Long và một phần xã Phước An, Thanh Bình, Thanh An, An Khương, Tân Hưng, Tân Lợi huyện Hớn Quản. . Imax hiện hữu ~ 360A

Tuyến 476 Bình Long liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 471 Lộc Ninh: Liên lạc tại 3LTD trụ 86 tuyến 471 Lộc Ninh.

+ Liên kết với tuyến 474 Lộc Ninh: Liên lạc tại 3LTD trụ 253/254 tuyến 471 Lộc Ninh.

j. Tuyến 478 Bình Long – Tân Khai: Cấp điện cho các Xã Tân Khai, Tân Hiệp, Đồng Nơ, một phần xã Tân Quan huyện Hớn Quản và một phần xã Quang Minh huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 380A.

Tuyến 478 Bình Long liên kết mạch vòng với tuyến 478 Minh Hưng: Liên lạc tại LBS trụ 215B tuyến 478 Bình Long.

7/ Trạm 110/22kV (1x40)MVA Bù Đốp:

a. Tuyến 472 Bù Đốp – Hoàng Diệu: Cấp điện cho các xã Thiện Hưng, Hưng Phước, Phước Thiện và một phần thị trấn Thanh Bình huyện Bù Đốp; Một phần huyện Keosima tỉnh Muldunkiri Vương quốc Campuchia. Imax hiện hữu 300A

Tuyến 472 Bù Đốp liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 474 Bù Đốp: Liên lạc tại 3LTD trụ 01 tuyến 472 Bù Đốp.

+ Liên kết với tuyến 478 Bù Đốp: Liên lạc tại LBS trụ 65/04 tuyến 478 Bù Đốp.

b. Tuyến 474 Bù Đóp – Lộc Ninh: Cấp điện cho các xã Thanh Hòa, Tân Tiến, Tân Thành huyện Bù Đóp; các xã Lộc Hiệp, Lộc Phú, Lộc Quang và một phần xã Lộc An huyện Lộc Ninh. Imax hiện hữu ~ 350A

Tuyến 474 Bù Đóp liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 472 Bù Đóp: Liên lạc tại 3LTD trụ 01 tuyến 472 Bù Đóp.

+ Liên kết với tuyến 472 Lộc Ninh: Liên lạc tại 3DS trụ 359 tuyến 474 Bù Đóp.

+ Liên kết với tuyến 473 Lộc Ninh: Liên lạc tại 3DS trụ 360 tuyến 474 Bù Đóp.

c. Tuyến 476 Bù Đóp: Hiện đang vận hành ở chế độ dự phòng.

d. Tuyến 478 Bù Đóp – Thanh Hòa: Cấp điện cho xã Thanh Hòa huyện Bù Đóp; Một phần xã Bình Tân, Long Bình và các xã Đa Kia, Bình Thắng, Phước Minh huyện Bù Gia Mập và xã Bình Sơn huyện Phú Riềng. Imax hiện hữu 310A

Tuyến 478 Bù Đóp liên kết mạch vòng với tuyến 472 Bù Đóp: Liên lạc tại LBS trụ 65/04 tuyến 478 Bù Đóp.

8/ Trạm 110/22kV (1x63)MVA Đồng Phú:

a. Tuyến 471 Đồng Phú – Đồng Xoài: Cấp điện một phần xã Tân Tiến, TT Tân Phú, xã Tân Hòa, Tân Lợi, một phần xã Tân Hưng huyện Đồng Phú. Imax hiện hữu 350A

Tuyến 471 Đồng Phú liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 474 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS trụ 03B tuyến 474 Đồng Xoài.

+ Liên kết với tuyến 478 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3 LBFCO trụ 208B/126 tuyến 471 Đồng Phú.

b. Tuyến 473 Đồng Phú – Tân Lập: Cấp điện một phần xã Tân Tiến, xã Tân Lập huyện Đồng Phú; Một phần huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương. Imax hiện hữu ~ 300A

Tuyến 473 Đồng Phú liên kết mạch vòng với tuyến 471 Bàu Tru: Liên lạc tại 3LTD trụ 198 tuyến 471 Bàu Tru (*Do Công ty Điện lực Bình Dương quản lý*).

c. Tuyến 475 Đồng Phú: Cấp điện Công ty Kim Tín huyện Đồng Phú. Imax hiện hữu ~ 130A.

Tuyến 475 Đồng Phú không có liên kết mạch vòng với các phát tuyến khác.

d. Tuyến 477 Đồng Phú: Cấp điện Công ty Kim Tín huyện Đồng Phú. Imax hiện hữu ~ 180A.

Tuyến 477 Đồng Phú không có liên kết mạch vòng với các phát tuyến khác.

e. Tuyến 479 Đồng Phú: Cấp điện một phần xã Tân Tiến, TT Tân Phú huyện Đồng Phú; Một phần xã An Thái huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương. Imax hiện hữu 450A

Tuyến 479 Đồng Phú liên kết mạch vòng với tuyến 472 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS trụ 4B/85 tuyến 472 Đồng Xoài.

9/ Trạm 110/22kV (2x63)MVA Minh Hưng:

a. Tuyến 471 Minh Hưng - Dong Wha I: Cấp điện cho Công ty MDF Dong Wha thuộc KCN Minh Hưng III. Imax hiện hữu ~ 130A

Tuyến 471 Minh Hưng liên kết mạch vòng với tuyến 472 Bình Long: Liên lạc tại LBS trụ 161C tuyến 472 Bình Long.

b. Tuyến 473 Minh Hưng - Dong Wha II: Cấp điện cho Công ty MDF Dong Wha thuộc KCN Minh Hưng III. Imax hiện hữu ~ 320A

Tuyến 473 Minh Hưng liên kết mạch vòng với tuyến 474 Bình Long: Liên lạc tại LBS trụ 157C tuyến 472 Bình Long.

c. Tuyến 475 Minh Hưng - Sikico: Cấp điện cho KCN Minh Hưng – Sikico xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 150A

Tuyến 475 Minh Hưng không có liên kết mạch vòng với phát tuyến khác.

d. Tuyến 477 Minh Hưng III: Cấp điện cho một phần KCN Minh Hưng – Hàn Quốc và một phần KCN Minh Hưng III. Imax hiện hữu ~ 360A

Tuyến 477 Minh Hưng liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 472 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 201B/01B tuyến 472 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 476 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 201B/13 tuyến 476 Minh Hưng.

e. Tuyến 479 Minh Hưng - Công ty Giấy Khô Nguyên: Cấp điện cho một phần KCN Minh Hưng – Hàn Quốc và một phần KCN Minh Hưng III. Imax hiện hữu ~ 270A

Tuyến 479 Minh Hưng liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 476 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 59B tuyến 476 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 473 Bình Long: Liên lạc tại 3DS trụ 201B/02 tuyến 476 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 476 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 201B/26 tuyến 476 Chơn Thành.

f. Tuyến 472 Minh Hưng – Gõ Thuận An: Cấp điện cho Nhà máy Gõ Thuận An huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 190A

Tuyến 472 Minh Hưng không có liên kết mạch vòng với phát tuyến khác.

g. Tuyến 474 Minh Hưng – Gõ Thuận An 1: Cấp điện cho Nhà máy Gõ Thuận An huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 195A

Tuyến 474 Minh Hưng không có liên kết mạch vòng với phát tuyến khác.

h. Tuyến 476 Minh Hưng – Hàn Quốc 1: Cấp điện cho một phần KCN Minh Hưng – Hàn Quốc huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 0A

Tuyến 476 Minh Hưng liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 472 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 200B/02A tuyến 472 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 477 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 201B/13 tuyến 472 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 480 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 200B/22A tuyến 476 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 479 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 201B/26 tuyến 476 Chơn Thành.

i. Tuyến 478 Minh Hưng – NM MDF: Cấp điện cho Công ty Cổ phần Chế biến gỗ DONG WHA - MDF huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 230A

Tuyến 478 Minh Hưng liên kết mạch vòng với tuyến 478 Bình Long: Liên lạc tại 3DS trụ 215B tuyến 478 Bình Long.

j. Tuyến 480 KCN Minh Hưng – Hàn Quốc 2: Cấp điện cho một phần KCN Minh Hưng – Hàn Quốc huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 395A

Tuyến 480 Minh Hưng liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 476 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 200B/01A tuyến 476 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 476 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 201B/22A tuyến 476 Chơn Thành.

10/ Trạm 110/22kV (1x63)MVA Becamex:

a. Tuyến 471 Becamex – Minh Lập: Cấp điện cho một phần KCN Becamex và các xã Minh Thành, Minh Thắng, Nha Bích và Minh Lập huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 415A

Tuyến 471 Becamex liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 471 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 46D tuyến 471 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 473 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 47D tuyến 473 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 472 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 499 tuyến 471 Becamex

+ Liên kết với tuyến 475 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS trụ 91B/284 tuyến 472 Chơn Thành.

b. Tuyến 473 Becamex – Cty Leoch: Cấp điện cho một phần KCN Becamex huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 290A

Tuyến 473 Becamex không có liên kết mạch vòng với các phát tuyến khác.

c. Tuyến 475 Becamex – Cty Ham: Cấp điện cho một phần KCN Becamex huyện Chơn Thành. . Imax hiện hữu ~ 30A.

Tuyến 475 Becamex không có liên kết mạch vòng với các phát tuyến khác.

d. Tuyến 477 Becamex – Cty CP1: Cấp điện cho một phần KCN Becamex huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 70A.

Tuyến 477 Becamex không có liên kết mạch vòng với các phát tuyến khác.

e. Tuyến 479 Becamex – Cty CP2: Cấp điện cho một phần KCN Becamex huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 210A

Tuyến 479 Becamex liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 472 Chơn Thành: Liên lạc tại 3LBFCO trụ 91B/35 tuyến 472 Chơn Thành.

+ Liên kết với tuyến 476 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 92B/1 tuyến 476 Chơn Thành.

11/ Trạm 110/22kV (1x40)MVA Bù Gia Mập:

a. Tuyến 471 Bù Gia Mập – Đắc Ô: Cấp điện cho một phần xã Phú Văn, một phần xã Phú Nghĩa, toàn bộ xã Đắc Ô và xã Bù Gia Mập huyện Bù Gia Mập. Imax hiện hữu ~ 30A.

Tuyến 471 Bù Gia Mập liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 473 Bù Gia Mập: Liên lạc tại 3DS trụ 01 tuyến 471 Bù Gia Mập.

+ Liên kết với tuyến 472 Phước Long: Liên lạc tại 3DS trụ 108/20/254 tuyến 471 Bù Gia Mập.

+ Liên kết với NMTĐ Bù Cà Mau (04MW) tại trụ 108/20/194 tuyến 471 Bù Gia Mập (*NMTĐ Bù Cà Mau có phương thức vận hành riêng*).

+ Liên kết với NMTĐ Đắc U (2.4MW) tại trụ 277 tuyến 471 Bù Gia Mập (*NMTĐ Đắc U có phương thức vận hành riêng*).

b. Tuyến 473 Bù Gia Mập – Phú Văn: Cấp điện cho xã Phú Văn, xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập. Imax hiện hữu ~ 90A

Tuyến 473 Bù Gia Mập liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 471 Bù Gia Mập: Liên lạc tại 3DS trụ 01 tuyến 471 Bù Gia Mập.

+ Liên kết với tuyến 475 Bù Gia Mập: Liên lạc tại 3DS trụ 181 tuyến 475 Bù Gia Mập.

c. Tuyến 475 Bù Gia Mập – Phú Nghĩa: Cấp điện cho một phần xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập. Imax hiện hữu ~ 35A

Tuyến 475 Bù Gia Mập liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:

+ Liên kết với tuyến 471 Bù Gia Mập: Liên lạc tại 3DS trụ 282 tuyến 475 Bù Gia Mập.

+ Liên kết với tuyến 473 Bù Gia Mập: Liên lạc tại 3DS trụ 181 tuyến 475 Bù Gia Mập.

d. Tuyến 477 Bù Gia Mập – Công ty Thái Việt : Cấp điện cho Công ty Cổ phần Thái Việt CORPORATION. Imax hiện hữu ~ 20A

Tuyến 477 Bù Gia Mập không có liên kết mạch vòng với các phát tuyến khác.

12/ Nhà máy Thủy điện Bù Cà Mau, Đăk U, Phước Hòa và Thống Nhất: Vận hành theo phương thức huy động riêng của Điều độ Công ty Điện lực Bình Phước.